



<b>Fiche technique</b>		<b>Grande salle de Goumoens-la-Ville</b>			
<u>Scène</u>	<u>Largeur</u>	<u>Profondeur</u>	<u>Haut.-max</u>	<u>Haut.-min</u>	<u>Remarques</u>
Scène principale	15m	6m	3.2m	4.8m sous poutre	
Ouverture rideau	9.9m		3.2m		
<u>Rideaux</u>	<u>Largeur</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Couleur:</u>	<u>Plissé</u>	<u>Remarques</u>
Rideau principal	11.6m (2 x 5.8m )	4.8m	Velours Clivia noir	80%	tirage à main
Rideau de fond	2 x 6m	4.8m	Velours Clivia noir	sans plissé	taps en 2 partie
Pendrillons	1.2m	5m	Velours Clivia noir	sans plissé	4 pièces par côté
<u>Motorisation</u>	<u>type</u>	<u>Largeur</u>	<u>Nb. Salle</u>	<u>Nb. Avant-scène</u>	<u>Nb. Scène</u>
Herse motorisée BGV-C1 charge utile 250 kg	herse avec tube 48,3mm	10,0 m	1	--	--
Tirage à 4 câbles avec treuil manuel 300 Kg selon norme BGV C1	herse avec tube 48,3mm	10,0 m	--	--	5
<u>Projecteurs</u>	<u>Puissance</u>	<u>Angle</u>	<u>Type</u>	<u>Nbre</u>	<u>Remarques</u>
Prisme-convexe	650W		ADB A56 C	6	
Prisme-convexe	650W		ADB A57 F	8	
Plan-convexe	1000W		ADB C 103	4	
Découpe	1000W	Zoom 22-50	ADB Warp	4	pour Warp
Porte-filtre métallique			PFM/185	4	
Support double Gobo Warp			SP/2GO/Warp	4	
PAR 64	1000W	CP 62	PAR 64	6	
Ecl. cyclo asymétrique	1000W		ACP 1001	8	
PAR LED RGB-L	Max. 89W	40 °	PAR LED HL42468	4	
Diffuseur LED pour éclairage de service	30W	120°	Diff.Bridgelux	4	
<u>Pupitre d'éclairage</u>	<u>Type</u>	<u>Nbre de circuits</u>	<u>Patch circuit</u>	<u>SUB</u>	<u>Mémoires</u>
LSC - maXim	24 / 48	48	512 circuits	oui	oui



<b>Fiche technique</b>		<b>Grande salle de Goumoens-la-Ville</b>			
<b>Bloc de puissance</b>	<b>Puissance</b>	<b>Nbre</b>	<b>Alimentation</b>		<b>Remarques</b>
LSC Redpack LS37	24 x 2.3KW	24 circuits	3 x 40A		Patch numérique
<b>Lignes sur herse</b>	<b>Type</b>	<b>Prises régulées (2,3 KW / circuit)</b>	<b>Prises directes</b>	<b>Prises DMX</b>	<b>Lignes micro</b>
Salle	perche motorisée	Circuits 1 à 6 (6)	2 x 13A	1 sortie	2
Avant-scène	perche fixe	Circuits 7 à 9 (3)	2 x 13A	1 sortie	2
1ère herse scène	perche manivelle	Circuits 10 à 14 (5)	2 x 13A	1 sortie	
2ème herse scène	perche manivelle	Circuits 15 à 19 (5)	2 x 13A	1 sortie	
3ème herse scène	perche manivelle	Circuits 20 à 24 (5)	2 x 13A	1 sortie	

= Pour plus d'infos, se renseigner auprès de l'entreprise  
Eberhard Scènes SA, 2016 Cortailpod, 032 843 0050.